

PISTOLET QUICK SCAN RF



Rapide, facile à utiliser et sans risque d'interférence avec les installations WiFi.

Grâce à sa portée radio de 12 m, le lecteur QuickScan supprime la contrainte du câble et permet à l'utilisateur de se déplacer plus librement.

Contrairement aux lecteurs laser, ce lecteur ne contient pas de pièce en mouvement. Il offre donc une fiabilité et une pérennité maximale tout en garantissant une lecture rapide et efficace.

Idéal pour le point de vente, ce nouveau lecteur à main est également un outil parfait pour les inventaires, la vérification de prix et le réapprovisionnement en magasin.

Caractéristiques techniques

- . Grande vitesse de 235 scans par seconde
- . Parfaite visée, une grande agressivité quelque soit la distance et la densité du code
- . Capteur imageur CCD Cmos résolution 2088 pixels
- . Lecture Manuelle de tous les codes barres linéaires
- . Résolution minimum : 4 mil (Barre fine de 0,10mm)
- . Distance de lecture jusqu'à 30cm
- . Excellente profondeur de champ
- . Contraste de 30% minimum
- . Résiste aux chutes de 1m50 sur béton
- . Mode batch pour sauvegarde des données lues en dehors de la zone de couverture.
- . Poids : 290grs avec batterie
- . Conditions d'utilisation de fonctionnement : 0° à 40° C
- . Communication 433Mhz
- . Portée RF environ 12m
- . Batterie Li-ion 700ma/h Pleine charge en 6 h
- . Durée d'utilisation 20 000 scans
- . Connexion série RS 232 ou écran clavier ou USB en standard

